

[modded]: L6i_R3443H1_G_0A.65.0BR + ELF's, Motorola SLVR L6 custom firmware by EXL

Поделиться ▼

Опции ▼

EXL

 Сегодня, 15:00 **Закрепленное сообщение!**

IP: Скрыт || Сообщение № #1|



Rock The Microphone
MMMMMMMM

Группа: Администраторы
 Сообщений: 2 857
 Регистрация: 12.5.2007
 Из: г. Новосибирск
 Пользователь №: 134 652

Рейтинг: 4593.5



Прошивка подготовлена на платформе R3443H1 и подходит для многих телефонов по типу L2, L6, L6i, L6g, V19x и некоторых других на Neptune LTE SoC с разрешением экрана 128x160 cSTN и количеством оперативной памяти 8 MiB RAM. На этой платформе имеется автоблокировка клавиатуры. Отдельно имеется DRM с оригинальными новыми иконками.



S/W: **R3443H1_G_0A.65.0BR**

Flex: **SE5411AXXU10AB**

Установка:

01. Зарядить аккумулятор.
02. Зайти в Boot Loader по одновременному нажатию *****, **#**, **Красная трубка**, когда телефон выключен.
03. Установить драйвера Motorola USB Driver v3.7.0: [32-bit](#) | [64-bit](#).
04. Подключить телефон к PC.
05. Прошить SBF-файл прошивки с помощью [RSD Lite 3.8](#), шить можно из-под виртуальной машины, см. подробнее тему: [Образы виртуальных машин для телефонов Motorola, WinXP и Win2K для VirtualBox и VMware Player](#).
06. По желанию прошить SBF-файл обновлённого графического DRM-пакета.

Изменения:

01. CG1, CG7, CG18: Снят RSA по методу LTE2 (хоть это и LTE телефон).
02. CG1: Изменён Boot Screen.
03. CG1: Добавлены все ELF-патчи в т.ч на увеличение System Heap.
04. CG2, CG4: Активирован MotoMixer и переименован в ELF's.
05. CG2: Активирован FEM.
06. CG2: Активирован JAL.
07. CG2: ***#9999#**
08. CG2: Активирован Opcode Hand-Test-Command (Menu + 048263*).
09. CG2: Добавлены ELF'ы.
10. CG15: Уменьшены тайминги в DRM/CG15.
11. CG2: Добавлен различный стоковый контент.
12. CG1: Добавлена возможность снятия SIM-Lock.
13. CG2: Активирован Funlight/Club Lights.
14. CG2: Увеличена громкость в файлах **gain_table.bin** и **param_table.bin**, исправлены атрибуты.
15. CG1: Увеличен битрейт MP3 до 320 kbps.
16. CG1: Удалено сообщение про "Недопустимую батарею".
17. CG1: Добавлены Java-патчи на доступ и обход подписи.
18. CG4: Исправлен жирный (bold) кириллический шрифт в Web-браузере.
19. CG4: Исправлены ID3-теги в MP3 в кодировке Win-1251.

Список патчей / List of Patches:

Код

```
R3443H1_65.0BR_Airplane_Mode.fpa
R3443H1_65.0BR_Canvas_All_Keys.fpa
R3443H1_65.0BR_Canvas_Longkey_Timer.fpa
R3443H1_65.0BR_ElfDirectory.fpa
R3443H1_65.0BR_ElfPack_v1.0.fpa
R3443H1_65.0BR_IncreaseHeap_1400KB.fpa
R3443H1_65.0BR_Invalid_Battery_Fix.fpa
R3443H1_65.0BR_itoa.fpa
R3443H1_65.0BR_Java_Drop_Signature_Checks.fpa
R3443H1_65.0BR_Java_Unlock_File_System.fpa
R3443H1_65.0BR_Java_Unlock_System_Files.fpa
R3443H1_65.0BR_MP3_320_kbps.fpa
R3443H1_65.0BR_Register_ElfPack_v1.0.fpa
R3443H1_65.0BR_Write_Locked_PDS.fpa
```

Список ELF'ов / List of ELF's:**Код**

```
2048-P2K
Backuper
BadApple
Benchmark
Block
Dumper
ElfBox
FBrowser
FireEffect
Flex
HexEditor
MotoCMD
Neko
NumBasis
Overclock
Perlin
RedMenu
Screenshot
SeemEditor
Snake
Spout
TalkClock
Tunes
VibroHaptic
Y3D
Y3DO
```

Описание некоторых ELF'ов можно посмотреть в теме: [ELF's by EXL: Ностальгия разработки под Motorola P2K](#).

Внимание! Некоторые ELF-приложения требуют запущенное (любое) и свёрнутое Java-приложение.

Список задач:

01. CG1: Переключение на следующий трек в аудиоплеере и видеоплеере.
02. CG1: Активация зарядки на "Недопустимой батарее".
03. CG1: Портировать TFPG-таски.

Спасибо:

01. **-=Smart=-**: за идею создания прошивки с оригинальным наполнением.
02. **Andy51**: за ElfPack v1.0 и PortKit!
03. **baat**: за тестирование на Motorola SLVR L6.
04. **Nordmind**: за тестирование на Motorola SLVR L6i.

Зеркала:

01. https://firmware.center/projects/EXL/L6i_R3...15-Mar-2024.zip